

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель представительного органа
трудового коллектива

Начальник МБУО ЦБ

 М.Ю. Стечишина


И.Н. Науменко

« 13 » января 2021

« 13 » января 2021

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

при эксплуатации копировально-множительной техники

ИОТ № 02 - 2021

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», с учетом требований эксплуатационной документации на светокопировальные аппараты типа ЭРА, КСЕРОКС и т.п.

1.2. Размещение копировально-множительных участков в подвальных помещениях любых типов зданий не допускается. Не допускается размещение средств копировально-множительной техники в жилых зданиях, за исключением аппаратов настольного типа, необходимых для ведения работ в организациях и учреждениях, разрешенных к размещению на первом и цокольных этажах жилых зданий в соответствии с действующими нормами.

1.3. Размещение в одном помещении электрографического и светокопировального оборудования, электрографических и фотокопировальных аппаратов не рекомендуется. Все вновь поступающие на работу, независимо от предыдущего стажа и вида работ, допускаются к самостоятельной работе только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте. В дальнейшем на рабочем месте проводятся повторные инструктажи по охране труда с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев.

1.4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности и предупреждать своих коллег о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.

1.6. Употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.

1.7. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

1.8. Не разрешается подходить к действующим аппаратам, на которых работают другие работники и отвлекать их посторонними разговорами.

1.9. Каждому работнику необходимо:

- знать место расположения медицинской аптечки;
- уметь оказывать первую помощь при производственных травмах.

1.10. Запрещается находиться в служебных помещениях в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.11. Работать на неисправном оборудовании запрещается.

1.12. При применении аппаратов копировально-множительной техники настольного типа, а также единичных стационарных копировально-множительных аппаратов, используемых периодически, допускается их установка в помещениях, где производятся другие виды работ, с соблюдением требований СанПиН 2.2.3670-20.

1.13. Расстановка оборудования производится с учетом обеспечения свободного

доступа ко всем частям механизмов светокопировальных аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта. Расстояние от стены или колонны до краев аппарата (с учетом конструкции вентиляционных систем) должно быть не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.

1.14. Поверхность пола в служебных помещениях должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки. Пол покрывается материалом, обладающим антистатическими свойствами.

1.15. Каждый работник несет ответственность за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность аппарата, включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных приспособлений, наличие защитного заземления.

2.2. Визуально проверить исправность электророзетки и подключения вилки сетевого шнура (силового кабеля), отсутствие каких-либо предметов на этом шнуре, а также под основным лотком финишера. Подключение сетевого шнура к розетке, предназначенной для подключения нескольких потребителей (например, тройник), а также к удлинителю, рассчитанному на меньшую мощность, чем эксплуатируемый аппарат, не допускается. Если вилка подключения сетевого шнура не входит полностью в розетку, начинать работу нельзя. В этом случае следует вызвать рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

2.3. Убедиться, что сетевой шнур не имеет повреждений.

2.4. Проверить наличие и прочность крепления предусмотренных конструкцией крышек и ограждений.

2.5. Не ставить и не класть на технику какие-либо предметы (книги, бутылки с напитками, другие емкости с жидкостью и т.п.).

2.6. Проверить и отрегулировать освещение на рабочем месте.

2.7. Осмотреть поверхность пола в служебных помещениях. Она должна быть ровной, без выбоин, не скользкой.

2.8. О всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Выполнять только порученную работу, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, не передоверять технику другому лицу.

3.2. Использовать вблизи аппаратов легковоспламеняющиеся аэрозоли, жидкости или газы, вытаскивать вилку сетевого шнура из розетки влажными руками, открывать крышки и ограждения в период работы техники запрещается.

3.3. Тщательно следить, чтобы вместе с оригиналами, с которых снимаются копии, не попадали скрепки или скобки для степлеров. В случае попадания их и других посторонних предметов в аппарат необходимо сразу выключить аппарат, вынуть вилку сетевого шнура из розетки и вызвать соответствующего специалиста. Не пытаться сделать это самостоятельно при отсутствии опыта. Не допускается тянуть за сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.

3.4. Не вытягивать и не перегибать сетевой шнур, не ставить на него какие-либо предметы.

3.5. При удалении застрявшей бумаги касаться только обозначенных на аппарате областей. Не допускается касаться областей, обозначенных предупредительными наклейками.

3.6. Опирается на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо предметы, помимо оригинала, работать на аппарате с треснувшим стеклом запрещается.

3.7. Не совать руку в отверстие вывода готовых документов финишера.

3.8. При выполнении какой-либо операции касаться только тех частей аппарата, на которые указывается в руководстве по обслуживанию этого аппарата.

3.9. Просыпанный на пол или на другие поверхности тонер необходимо немедленно собрать.

3.10. Чистка аппарата производится соответствующим специалистом, согласно руководства по эксплуатации. Все работы по чистке аппарата производить только после отключения его от электросети.

После каждой чистки зарядников, узлов и т.п. следует обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- чистку аппарата производить, не отключив оборудование от сети;
- открывать закреплённые панели или крышки, ограждающие движущиеся детали машины и части, находящиеся под напряжением;
- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
- передоверять оборудование другому лицу;
- работать на аппарате с треснувшим стеклом;
- ремонтировать аппарат;
- работать на аппарате одновременно двум работникам;
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами;
- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование;
- смотреть на лампу экспонирования при открытой крышке стекла во время цикла копирования. При необходимости выполнения копировальных работ длительное время при открытой крышке стекла необходимо затенить лампу или надеть защитные очки;
- использовать воспламеняющиеся вещества в непосредственной близости с работающей копировальной машиной.

3.12. Вокруг копировальной машины должно быть обеспечено свободное пространство, необходимое для прохода и обслуживания техники.

3.13. При длительной работе копировальной машины в помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. При этом должен быть разработан и утверждён график проветривания помещения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае необычно сильного нагревания аппарата, появления дыма или необычного запаха необходимо сразу выключить аппарат, вынуть вилку сетевого шнура из розетки, обесточить электросеть, кроме освещения, и сообщить об этом своему руководителю.

4.2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока), необходимо немедленно отключить аппарат от электросети, доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При возгорании, немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду по телефону 101, сообщить руководителю и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися средствами огнетушения.

4.4. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.

4.5. В случае получения производственной травмы, работники должны поставить в известность руководителя работ о случившемся, вызвать медицинскую помощь и оказать первую помощь пострадавшему.

4.6. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

ВНИМАНИЕ!

При освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью оборудования и под напряжением тока!

5. Требования охраны труда по окончании работы.


5.1. Выключить аппарат. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Сообщить руководителю о всех неполадках, обнаруженных в процессе работы и принятых мерах.

Составил:

Специалист по охране труда

«13» января 2021 г.



О.А. Куница